

## برگه مشخصات فنی

### حسگر نیمه‌هادی فوق سریع مدل PD-110



حسگر فوق سریع مدل PD-110 قابلیت عملکرد در محدوده فروسرخ نزدیک را دارد و با پاسخگویی بسیار سریع، طیف گسترده‌ای از پرتوهای نوری فوق سریع را آشکار می‌سازد. پهنای طیفی گسترده و پاسخگویی خطی در کنار خروجی مناسب، از مزیت‌های مهم این حسگر بهشمار می‌آیند. خروجی این حسگر نیازمند هیچ راهانداز یا تقویت‌کننده خاصی نبوده و مستقیماً در سیستم‌های Trigger یا همزمان‌ساز و اسیلوسکوپ قابل استفاده می‌باشد و برای اندازه‌گیری پهنای پالس در لیزرهای سریع طراحی شده است.



#### مشخصات فنی

nm	960 ~ 1700	بازه حساسیت بیش از %10
nm	1550	طول موج بیشینه حساسیت
InGaAs Photodiode		نوع حسگر
ns	$\leq 0.5$	زمان افت و خیز (Rise / Fall time)
-	BNC	اتصال خروجی
< $30 \text{ fW}/\sqrt{\text{Hz}}$		توان معادل نویز (NEP)
nA	< 4	جریان تاریک
V	< 10	ولتاژ بایاس
	< 1pF ( $f=1 \text{ MHz}$ )	ظرفیت خازنی اتصال
$\mu\text{m}^2$	7850	سطح حساس
mm	$\varnothing 0.1$	سطح ورودی
gr	< 200	وزن
$\text{mm}^3$	35 x 35 x 30.5	ابعاد

#### ویژگی‌ها

- اتصال مستقیم به اسیلوسکوپ بوسیله کابل مخصوص
- امکان تنظیم سفارشی حسگر جهت اندازه‌گیری لیزرهای پالسی با سرعت‌های مختلف
- امکان تنظیم دستگاه در بازه طول موج 960~1700 nm
- اندازه‌گیری پهنای پالس منابع نوری پالسی
- اندازه‌گیری قطار پالس منابع نوری پالسی
- عدم نیاز به امپدانس خارجی
- قابلیت سفارش با ولتاژ بایاس متناسب با نیاز مشتری
- دریچه ورودی فایبر کوپل (طبق سفارش)

