



منبع جریان رمپی FA-PS-3050



منبع تغذیه FA-PS-3050 ساخت شرکت مهندسی سازان فیدار آزما یک منبع جریان متغیر است که مستقل از مقاومت بار امکان تنظیم جریان در بازه ۳۰- تا ۳۰+ آمپر را داراست. این منبع تغذیه دارای سیستم خنک کننده آب و هوا است. کنترل جریان این منبع تغذیه به دو صورت دستی و از راه دور (اتصال به کامپیوتر) فراهم شده است.

مشخصات منبع جریان رمپی

ولتاژ ورودی	برق شهر (۲۲۰V)
جریان خروجی	۳۰- آمپر تا ۳۰+ آمپر
نوع خنک کننده	آب و هوا
نمایشگر	LCD
اتصال به کامپیوتر	دارای درگاه سریال (RS232)
قابلیت‌ها	<ul style="list-style-type: none">• عبور از صفر نرم• امکان انتخاب کنترل از راه دور یا کنترل محلی• امکان تنظیم ابتدا و انتهای رمپ جریان در زمانی مشخص• امکان تنظیم ۱۰ رمپ متوالی• قابلیت تنظیم ولتاژ دیمر با در نظر گرفتن مقاومت لود
هشدار	دارای هشدار دمایی و اینترلاک در صورت افزایش دما

