

HIPOT-30

تستر کابل قابل حمل (پرتابل)

قابلیت ها :

- ✓ ولتاژ خروجی قابل تغییر از ۰ تا ۱۰۰٪
- ✓ محافظ تخلیه اتوماتیک ولتاژ
- ✓ سبک و قابل حمل در محل به طور دستی
- ✓ قابلیت کارکرد برق دستگاه در دو وضعیت :
 - • کارکرد با باتری داخلی
 - • برق شهر



کاربرد :

این دستگاه اغلب برای تست قدرت عایقی کابل، مقره ها ، سویچگیر ها ، رله ها ، موتور ها ، کویل و سایر ادوات در زمینه برق قدرت و خطوط برق رسانی کاربرد دارد.

توصیف :

دستگاه تستر ولتاژ بالا، معمولاً به عنوان تست صحت عایقی کابل ها ، ترانسفورماتور ها ، خازن ها و تجهیزات برقی استفاده می شود که به آن تست شکست دی -الکترونیک می گویند. این تست برای شناسایی نقطه های نشتی جریان در شبکه های توزیع برق به کار می رود.

مشخصات فنی :

hipot-30	
تغذیه دستگاه	• باتری داخلی ۲۴ ولت ۵ آمپر ساعت • زمان کارکرد با باتری ۴ ساعت • شارژر با برق خودرو • شارژر با برق شهر
توان خروجی	۱۰۰ وات
ولتاژ خروجی	۰ تا ۳۰ کیلوولت
دمای کارکرد	-۱۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد
وزن	۱۲ کیلوگرم
ابعاد	میلی متر ۲۲۰ x ۵۲۰ x ۴۱۰